机房精密配电柜 2F-PDP-01

(2层IT机房一)

液晶智能电量仪表

液晶智能电量仪表

HY HG HR

HY HG HR

MCCB 3P 300A

200/5

互锁

MCCB 3P 300A

200/5

说明：外置旁路开关应与UPS输出开关采用机械电气连锁，
当外置旁路开关闭合时，输出开关应锁定在断开位置。

WDZA-YJY-4*150+1*70
由IT机房UPS-01主机引来

WDZA-YJY-4*150+1*70
由2层电源房2F-UAP-01引来

Pe =132.0KW
Pjs=268.0KW
Cos =0.8
Kx=0.5
Ijs=250.7A

N

PE

	相位	回路编号		
1P 32A	L1	①	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜1-01 4.8KW
1P 32A	L2	②	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜1-02 4.8KW
1P 32A	L3	③	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜1-03 4.8KW
1P 32A		④ ⑭		
1P 32A	L3	⑮	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜1-15 4.8KW
1P 32A	L1	⑯	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜1-16 4.8KW
1P 32A	L2	⑰	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜2-01 4.8KW
1P 32A	L3	⑱	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜2-02 4.8KW
1P 32A		⑲ ㉙		
1P 32A	L3	㉚	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜2-15 4.8KW
1P 32A	L1	㉛	WDZA-RYY-3*6	服务器机柜2-16 4.8KW
1P 32A	L2	㉜	WDZA-RYY-3*6	网络机柜1-01 4.8KW
1P 32A	L3	㉝	WDZA-RYY-3*6	网络机柜1-02 4.8KW
1P 32A	L1	㉞	WDZA-RYY-3*6	网络机柜2-01 4.8KW
1P 32A	L2	㉟	WDZA-RYY-3*6	网络机柜2-02 4.8KW
1P 32A	L3	㊱	WDZA-BYJ-3*2.5	监控室插座-01 0.5KW
1P 32A	L1	㊲	WDZA-BYJ-3*2.5	监控室插座-02 0.5KW
1P 32A	L2	㊳	WDZA-BYJ-3*2.5	监控室插座-03 0.5KW
1P 32A	L3	㊴		备用
1P 32A	L1	㊵		备用
1P 32A	L2	㊶		备用
1P 32A	L3	㊷		备用
1P 32A	L1	㊸		备用
1P 32A	L2	㊹		备用
1P 32A	L3	㊺		备用
MCCB 3P 125A		㊻	WDZA-YJY-4*35+1*16	2层IT机房二 2F-PDP-03
3P 32A		㊶		备用
3P 32A		㊷		备用

32A/4P V20-C/3+NPE