

- ⊗ 主路电源指示  
⊗ 备路电源指示  
⊗ 双电源合闸指示

### 主路接入

A B C  
N  
PE

### 备路接入

A B C  
N  
PE

CSQ1s-160/4 125A

CDM3-160S/3300 125A

市电输出总开关

DZ47s 4P C50A

B80/4



150/5

|     |                       |        |
|-----|-----------------------|--------|
| N1  | DZ47s 3P C63A         | UPS输入  |
| N2  | DZ47s 3P C63A         | 外部维修旁路 |
| N3  | DZ47s 3P D40A         | 精密空调   |
| N4  | DZ47s 2P C25A         | 新风机    |
| N5  | DZ47s 2P C25A         | 照明     |
| N6  | DZ47sLE 2P C25A 300mA | 插座1    |
| N7  | DZ47sLE 2P C25A 300mA | 插座2    |
| N8  | DZ47s 2P C25A         | 备用1    |
| N9  | DZ47s 2P C25A         | 备用2    |
| N10 | DZ47s 2P C25A         | 备用3    |
| N11 | DZ47s 2P C25A         | 备用4    |
| N12 | DZ47s 3P D32A         | 备用5    |

#### 外接铜排部分示意

|   |      |    |
|---|------|----|
| 1 | 主路接入 | N  |
|   |      | PE |
| 2 | 备路接入 | N  |
|   |      | PE |

| 项目名称 |  | 配电柜尺寸 |       | W600*H2000*D600 |         |
|------|--|-------|-------|-----------------|---------|
| ①    |  | 名称    | 市电柜   | 数量              |         |
| ②    |  |       | 一次系统图 |                 |         |
| ③    |  | 编码    |       |                 | 第 张 共 张 |
| 设计   |  | 标准化   |       |                 |         |
| 制图   |  | 审定    |       |                 |         |
| 审核   |  | 批准    |       |                 |         |
| 工艺   |  | 日期    |       |                 |         |



石家庄流畅电子科技有限公司